

## 产品概述


SN74LVC1G00 是一款的 2 输入与非门集成电路, 可实现  $Y=\overline{A+B}$  和  $Y=\overline{A*B}$  的数学逻辑运算。采用先进 CMOS 工艺设计, 具有低功耗和高输出驱动能力的工作特点, 电源电压 VCC 在 1.65V 和 5.5V 之间芯片均可正常工作。并且 SN74LVC1G00 具有多种小型封装外形, 可广泛应用于高端精密仪器和小型化低功耗的手持设备, 以及人工智能等领域。

## 产品特点

- 低输入电流: 典型值 0.1uA
- 宽工作电压范围: 1.65V to 5.5V
- 低静态功耗: 典型值 0.1uA
- 封装形式: DBV/DCK/DRL/YZP/ DRY/DSF/ DPW
- 高输出驱动: VCC=4.5V, 大于 32MA

## 产品用途

- 便携式音频接口
- 蓝光播放器和家庭影院
- 数字电视
- 固态硬盘
- 无线耳机, 智能手表等
- 智能穿戴设备



SOT23-5/SC70-5

管脚			
名称	DBV	DCK	说明
A	1	1	输入
B	2	2	输入
GND	3	3	电源地
Y	4	4	输出
VCC	5	5	电源正
NC	-	-	空脚

注: NC----空脚, 内部无连接线

## 极限参数

参数	符号	极限值	单位
工作电压	$V_{CC}$	6.5	V
输入	$V_{IN}$	-0.5~6.5	V
输出电压 (1)	$V_{OUT}$	-0.5~6.5	V
单个管脚输出电流	$I_{OUT}$	±25	mA
$V_{CC}$ 或 GND 电流	$I_{CC}$	±50	mA
存储温度	$T_S$	-65~150	°C
引脚焊接温度	$T_W$	260, 10s	°C

注：1、在  $V_{CC}=0V$  断电状态下，输出所能承受的极限电压，

2、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

## 原理逻辑图



## 真值表

Inputs		Output
A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

## 工作条件

项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	$V_{CC}$	-	1.65	-	5.5	V
输入高电平电压	$V_{IH}$	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	$0.65 * V_{CC}$	-	-	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	1.7V	-	-	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	$0.7 * V_{CC}$	-	-	
输入高电平电压	$V_{IH}$	$V_{CC} = 1.65V \sim 1.95V$	-	-	$0.35 * V_{CC}$	V
		$V_{CC} = 2.3V \sim 2.7V$	-	-	0.7	
		$V_{CC} = 3V \sim 5.5V$	-	-	$0.3 * V_{CC}$	
输入电压	$V_I$	-	0	-	5.5	V
输出电压	$V_O$	-	0	-	$V_{CC}$	V
高电平输出电流	$I_{OH}$	$V_{CC} = 1.65V$	-	-	-4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	-	-	-8	
		$V_{CC} = 3V$	-	-	-16	
		$V_{CC} = 4.5V$	-	-	-32	
低电平输出电流	$I_{OL}$	$V_{CC} = 1.65V$	-	-	4	mA
		$V_{CC} = 2.3V$	-	-	8	
		$V_{CC} = 3V$	-	-	16	
		$V_{CC} = 4.5V$	-	-	32	


## 电学特性

直流电学特性:  $T_A=25^{\circ}\text{C}$

项目	符号	测试条件	$V_{CC}$	典型值	最大值	单位	
高电平负载电压	$V_{OH}$	$I_{OH} = -100\mu\text{A}$	1.65V~5.5V	1.64	-	V	
		$I_{OH} = -4\text{ mA}$	1.65V	1.47	-		
		$I_{OH} = -8\text{ mA}$	2.3V	2.15	-		
		$I_{OH} = -16\text{ mA}$	3V	2.73	-		
		$I_{OH} = -32\text{ mA}$	4.5V	4.0	-		
低电平负载电压	$V_{OL}$	$I_{OH} = 100\mu\text{A}$	1.65V~5.5V	0.01	-	V	
		$I_{OH} = 4\text{ mA}$	1.65V	0.11	-		
		$I_{OH} = 8\text{ mA}$	2.3V	0.11	-		
		$I_{OH} = 16\text{ mA}$	3V	0.2	-		
		$I_{OH} = 32\text{ mA}$	4.5V	0.35	-		
输入电流	$I_I$	A B	$V_I = 5.5\text{V}$ 或 GND	0~5.5V	0.01	$\pm 5$	uA
					0.01	$\pm 5$	
关断电流	$I_{OFF}$	$V_I$	$V_I = 5.5\text{V}$	0	0.01	$\pm 10$	uA
		$V_O$	$V_O = 5.5\text{V}$	0	0.01	$\pm 10$	
工作电流	$I_{CC}$	$V_I = 5.5\text{V}, I_O = 0$	1.65V~5.5V	0.01	10	uA	
		$V_I = \text{GND}, I_O = 0$		0.01	10		
工作电流变化值	$DI_{CC}$	A= $V_{CC} - 0.6\text{V}$ B= $V_{CC}$ 或 GND	3V~5.5V	25	-	uA	
		B= $V_{CC} - 0.6\text{V}$ A= $V_{CC}$ 或 GND		25	-		

交流电学特性:  $T_a=25^{\circ}\text{C}$   $V_{CC}=5.0\text{V}$ ,  $t_r = t_f \leq 20\text{ns}$  见测试方法。


项目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
最大传输延迟时间 A、B to Y	$t_{PHL}$	$C_L=15\text{pF}$	-	10	-	ns
	$t_{PLH}$	$C_L=15\text{pF}$	-	10	-	ns



- 注: 1、 $C_L$ 电容为外接贴片电容 (0603), 靠近输出管脚接入, 电容地靠近芯片GND;  
 2、Input: 端口输入电平,  $f=500\text{kHz}$ ,  $D=50\%$ ;  $t_r=t_f \leq 20\text{ns}$ ;  
 3、Output: Y端输出测试。



DCK (SC70-5)



## 卷轴规格

P/N	PKG	QTY
SN74LVC1G00DCKR	SC70-5	3000